

### (3)ペンの表示色と印刷太さ



ペンの色と印刷時の各ペンの太さを指定します。

- ・印刷時の各ペンの太さを0.1～1.0mmの10段階で指定できます。
- ・カラー印刷の際に、一部のペンだけを黒に、残りはカラーで印刷仕分けたい場合は、「カラープリンタで」欄の[黒印刷]にチェックを入れるとそのペン番号のみがモノクロプリンタ使用時と同様に黒で印刷されます。
- ・「表示の線幅も変える」にチェックを入れると印刷太さに連動して表示幅も変わります。
- ・表示の線幅を変えずに（全ての幅が1ドットで）「白黒表示とする」にチェックを入れた場合、印刷太さ1～2が暗いグレー（背景白時は明るいグレー）、印刷太さ3～4が明るいグレー（背景白時は暗いグレー）その他が白色（背景白時は黒色）となります。但し、最も太い線は白色（背景白時は黒色）となります。
- ・背景が白の場合は白で指定したペンは黒で表示されます。またカラー印刷時も同様です。
- ・「裏図面参照」をクリックすると、裏面に開いた図面のペン色・幅の設定をこちらに複写します。
- ・「システム保存」をクリックすると現在の設定が新規作成したときのデフォルトとなります。（他の設定も連動して保存されます。）